ข้อควรระวังและการดูแลรักษา

เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย

- ใช้งานภายในอาคาร ในพื้นที่แห้ง ไม่ให้โดนน้ำหรือความชื้น
- เลือกอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังต่ำที่รองรับการตัดและจ่ายไฟซ้ำได้
- ไม่ใช้งานกับเครื่องทำความร้อน เครื่องปรับอากาศ มอเตอร์ขนาดใหญ่ หรืออุปกรณ์ที่มีกระแสเริ่มต้นสูง
- ห้ามใช้เป็นระบบควบคุมอุปกรณ์จำเป็นต่อชีวิตสัตว์หรือระบบระบายอากาศหลักเพียงระบบเดียว
- อย่าใช้งานหากกล่อง สายไฟ ปลั๊ก หรือเต้ารับมีความเสียหาย
- ถอดปลั๊กก่อนทำความสะอาด ห้ามเปิดกล่องหรือดัดแปลงวงจรเอง
- หากฟิวส์ขาด ให้หยุดใช้งาน ตรวจหาสาเหตุ และเปลี่ยนด้วยฟิวส์ชนิดและพิกัดเดิมเท่านั้น

สำคัญ

ฟิวส์ 2A เป็นอุปกรณ์ป้องกัน ไม่ใช่การรับรองว่าสามารถใช้โหลด 400W ได้ทุกประเภท

KG LABS

DUAL SWITCH V1

AUTOMATIC ALTERNATING SOCKET



ปลั๊กสลับการทำงานอัตโนมัติ 2 ช่อง

สลับทุก 1 ชั่วโมง | สำหรับอุปกรณ์กำลังต่ำ

คู่มือการใช้งานและข้อควรระวัง

แนะนำสินค้าและคุณสมบัติ

DUAL SWITCH V1 เป็นอุปกรณ์สลับจ่ายไฟระหว่างเต้ารับ 2 ช่องโดยอัตโนมัติทุก 1 ชั่วโมง เหมาะกับอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังต่ำ

คุณสมบัติหลัก

- เต้ารับ 2 ช่อง ทำงานสลับกันทีละช่อง
- ช่องขวา (NO) เริ่มทำงานก่อนทุกครั้งที่เปิดสวิตช์
- สลับช่องจ่ายไฟอัตโนมัติทุก 1 ชั่วโมง
- มีสวิตช์หลักและฟิวส์ป้องกัน 2A
- ไม่ต้องตั้งเวลาอุปกรณ์สองตัวแยกกัน

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า	**220V AC / 50Hz**
ระบบสลับ	**2 ช่อง / ทุก 1 ชั่วโมง**
รีเลย์	**SONGLE 10A 250VAC (พิกัดหน้าสัมผัส)**
ฟิวส์	**2A**
สายไฟภายใน	**2.5 ตร.มม. (ตามข้อมูลการประกอบ)**

ข้อแนะนำ: เลือกใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังต่ำ พิกัดโหลดสูงสุดของเครื่องต้องตรวจสอบจากชุดประกอบและผลทดสอบ ไม่ใช่ดูจากฟิวส์เพียงอย่างเดียว

วิธีใช้งาน

- ตรวจสอบสภาพตัวเครื่อง สายไฟ และอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้
- เสียบอุปกรณ์เข้ากับช่องซ้ายและช่องขวา
- เชื่อมต่อไฟบ้านที่เหมาะสมและเปิดสวิตช์หลัก
- ตรวจสอบว่าช่องขวาทำงานก่อน แล้วสลับไปช่องซ้ายทุก 1 ชั่วโมง

ลำดับการทำงาน

ช่วงเวลา	ช่องซ้าย (NC)	ช่องขวา (NO)
0 - 1 ชม.	OFF	**ON**
1 - 2 ชม.	**ON**	OFF
2 - 3 ชม.	OFF	**ON**
3 - 4 ชม.	**ON**	OFF

เมื่อปิดและเปิดสวิตช์ใหม่

เครื่องจะเริ่มรอบใหม่จากช่องขวา (NO) ทุกครั้ง

หมายเหตุ: การสลับช่องไม่ใช่ระบบสำรองกรณีอุปกรณ์เสีย